

Módulo de sistema de gerenciamento de energia eManager

O eManager tornou-se o cérebro inteligente do sistema de gerenciamento de energia SAJ eleX, conectando o BESS e toda a casa inteligente, gerenciando o despacho de energia sob gestão de IA.

- Bomba de calor com conexão inteligente
- Medição de dados de geração e agendamento inteligente de energia
- Configuração rápida, ativa função de inversores em paralelo
- Medidor integrado, TC embutido, interface removível de fácil instalação
- Suporta WiFi 5G+2,4G e bluetooth



eManager

| Gestor de energia | | eManager |
|--|--|---|
| Conexão ao Portal | | Ethernet ou WiFi via roteador |
| Conexão de PCS ou inversores | | Comunicação RS485 via porta RJ45 no PCS ou inversores |
| Ligação de eletrodomésticos para gestão de energia | | APP elekeeper ou Portal elekeeper |
| Dispositivo de medição integrado | | |
| Precisão de medição | | ≤1 % |
| Ciclo de Medição [ms] | | 50 |
| Número máximo de dispositivos no sistema (excluindo o SMA Energy Meter) | | |
| Número total de dispositivos no sistema | | Até 6 unidades ou 9 inversores |
| Entradas (tensão e corrente) | | |
| Tensão nominal [V] | | 110 / 120 / 220 / 230 / 240 |
| Frequência [Hz] | | 50 / 60 |
| Corrente nominal/corrente limite por condutor de linha [A] | | 63 (>63 A podem ser cobertos através de transformadores de corrente externos) |
| Seção transversal de conexão [mm ²] | | 10 a 16 (para aplicação de 63 A) |
| Torque para terminais de parafuso [Nm] | | 1.5 |
| Condições ambientais em operação | | |
| Temperatura ambiente [°C] | | -25 a +40 |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°C] | | -25 a +70 |
| Classe de proteção (de acordo com IEC 62103) | | II |
| Grau de proteção (de acordo com IEC 60529) | | IP20 |
| Faixa de altitude de operação [m] | | 0 a 2000 |
| Dados gerais | | |
| Dimensões [L*A*P] [mm] | | 108*105*67 |
| Unidades de largura do trilho DIN | | Trilho DIN de 35mm |
| Peso [kg] | | 0.5 |
| Local de montagem | | Quadro de distribuição ou painel de medição |
| Tipo de montagem | | Montagem em trilho DIN |
| Visor de status | | 3 x LED |
| Autoconsumo [W] | | < 3 |
| Características | | |
| Operação e visualização | | via elekeeper APP ou Portal elekeeper |
| Função de atualização para eManager e dispositivos SAJ conectados | | Atualização remota via Portal elekeeper ou atualização de conexão bluetooth via elekeeper APP |
| Garantia [anos] | | 3 |